

Stampante multifunzione laser HP Neverstop 1201n (5HG89A)



Stampa laser di elevati volumi di documenti a un costo estremamente contenuto, qualità straordinaria e tutta la versatilità di una multifunzione^[5]

Risparmiate subito fino al 60% sul toner, ^[1] incluso nella confezione per stampare 5.000 pagine.^[2] Eseguite stampe, scansioni e copie. Ripristinate i livelli di toner in pochi secondi e senza stress.^[3]



Fino al 60% di risparmio sul toner a ogni ricarica^[1]

Risparmiate toner già dal primo utilizzo:^[1] fino al 60% di toner risparmiato a ogni ricarica.^[1]

Ricarica del toner semplice e senza stress in pochi secondi^[3]

Absoluta semplicità e senza stress^[3] con il kit di ricarica toner.^[4]

Caratteristiche

Fino al 60% di risparmio sul toner^[1] ^[1]

Stampa di migliaia di pagine con l'inchiostro contenuto nella confezione ^[2]

La libertà di lavorare ovunque ^[5]

Ricarica semplice e senza stress^[3] ^[3,4]

Ampliate il raggio d'azione della stampa



Specifiche

Tecnologie di risoluzione di stampa	HP FastRes 1200 (600 x 600 x 2 dpi)
Qualità di stampa in b/n (migliore)	Fino a 600 x 600 x 2 dpi
Velocità di stampa nero (ISO, A4)	Fino a 20 ppm
Velocità di stampa	Velocità di stampa fino a 21 ppm (bianco e nero)
Funzionalità	Stampa, copia, scansione
Stampa fronte/retro	Manuale (viene fornito il supporto driver)
Ciclo operativo (mensile, A4)	Fino a 20,000 pagine
Funzionalità avanzate della stampante	Apple AirPrint™, certificazione Mopria, HP Auto-On/Auto-Off, applicazione HP Smart, HP Smart Task
Smart feature software della fotocopiatrice	Copia ID
Funzionalità avanzate dello scanner	No
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off
Cartucce sostitutive	Kit di ricarica toner nero originale Neverstop HP 143A per stampanti laser (2.500 pagine); Kit di ricarica Dual-Pack toner nero originale Neverstop HP 143AD per stampanti laser (2 x 2.500 pagine); Rullo di trasferimento immagine nero originale HP 144A per stampanti laser (nella confezione è incluso il toner necessario per stampare 5.000 pagine, ciclo di vita di 20.000 pagine)
Funzionalità materiali di consumo HP	Tecnologia laser HP Neverstop
Connettività, standard	Porta Hi-Speed USB 2.0; Fast Ethernet 10/100 Base
Funzionalità wireless	No
Funzionalità della stampa da mobile	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; applicazione HP Smart; certificazione Mopria™
Protocolli di rete, supportati	TCP/IP: IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS
Software incluso	Per il sistema operativo Windows: programma di installazione del software HP, programma di disinstallazione del software HP (escluso Win8+), driver per stampante HP PCLmS, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Device Setup & Software, manuali utente online, HP Printer Assistant, HP Scan Driver, HP Scan Application, HP Product Improvement Study; per sistema operativo Mac: schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a http://www.hp.com o all'App Source del sistema operativo per il software di LaserJet)
Sistemi operativi compatibili	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer; Apple® OS X El Capitan (v 10.11), macOS Sierra (v 10.12), macOS High Sierra (v 10.13), 1,5 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet necessaria; USB Linux (per maggiori informazioni consultare https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) <i>(Non supporta Windows® XP (a 64 bit) e Windows Vista® (a 64 bit); non tutti i "sistemi operativi compatibili" sono supportati dal software in dotazione; soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni più recenti; per Windows Server 2008 R2 a 64 bit, 2012 a 64 bit, 2012 R2 a 64 bit, 2016 a 64 bit è installato solo il driver di stampa. Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT; i sistemi operativi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel sistema.)</i>
Specifiche ambientali	Senza mercurio
Certificazione Energy Star	No
Compatibile con Blue Angel	Sì, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
Velocità di copia (nero, qualità normale, A4)	Fino a 14 cpm
Formato del file scansionato	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Tecnologia di scansione	D-CIS
Tipo di scanner	Superficie piana
Area display (sistema metrico)	32 x 32 mm
Schermo	LCD a icone
Dimensioni ridotte (L x P x A)	380,5 x 293,4 x 287 mm <i>(Le dimensioni variano in base alla configurazione)</i>
Peso	8,73 kg

Consumo energetico	338 watt (in stampa), 3,3 watt (modalità Ready), 0,95 watt (modalità Sleep), 0,1 watt (spegnimento manuale) ^[2]
Tipo di alimentazione	1 alimentatore integrato
Contenuto della confezione	Stampante laser HP Neverstop 1201n; rullo di trasferimento immagine nero originale HP preinstallato (resa di 5.000 pagine, ciclo di vita di 20.000 pagine); guida di riferimento; guida all'installazione; pieghevole sulla conformità normativa; pieghevole di supporto; guida alla garanzia; cavo di alimentazione; cavo USB ^[4]
Servizi (Care Pack)	UB4Y5E 3 anni di assistenza HP con sostituzione standard per la stampante laser HP Neverstop 1200;UB4Y2E 3 anni di assistenza HP con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo per la stampante laser HP serie 1200;
Garanzia	Un anno di garanzia limitata standard sull'hardware e fino a 3 anni di garanzia estesa al momento della registrazione su http://www.hp.com/eu/3yearwarranty

Schermi, accessori e servizi consigliati

Nessun display, accessorio e servizio consigliato

Note a piè di pagina del messaggio

[1] In base al confronto interno effettuato da HP dei dati relativi a MSRP e costo per pagina per la stampante multifunzione della stessa categoria HP LaserJet Pro M16/17 e della stampante multifunzione HP LaserJet Pro M29/M30 con cartuccia toner nero originale LaserJet HP 47A standard, a luglio 2019. Per ulteriori dettagli, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

[1] In base al confronto interno effettuato da HP dei dati relativi a MSRP e costo per pagina per la stampante multifunzione della stessa categoria HP LaserJet Pro M16/17 e della stampante multifunzione HP LaserJet Pro M29/M30 con cartuccia toner nero originale LaserJet HP 47A standard, a luglio 2019. Per ulteriori dettagli, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

[2] La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Media calcolata in base allo standard ISO/IEC 19752 e sulla stampa continua. Per ulteriori dettagli, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

[2] La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Media calcolata secondo il metodo ISO/IEC 19752 e la modalità di stampa continua. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

[3] Ricerca interna e studio condotti da Keypoint Intelligence-Buyers Lab nel 2018 commissionati da HP. Per ulteriori dettagli, consultare <http://www.keypointintelligence.com/HPNeverstop>.

[3] Ricerca interna HP e studio di Keypoint Intelligence-Buyers Lab 2018 commissionato da HP. Per maggiori informazioni consultare <http://www.keypointintelligence.com/HPNeverstop>.

[4] Kit di ricarica toner non fornito con la stampante; in vendita separatamente.

[4] Il kit di ricarica toner originale HP non è in dotazione con la stampante; da acquistare separatamente.

[5] Richiede il download dell'applicazione HP Smart. Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Alcune funzionalità/applicazioni software sono disponibili solo in lingua inglese.

[5] Richiede il download dell'applicazione HP Smart. Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Alcuni software e funzionalità sono disponibili solo in lingua inglese.

Note specifiche tecniche

[2] I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono di norma basati sulla misurazione di dispositivi a 115 V.

[4] Rullo di trasferimento immagine per stampante laser nero originale HP (resa del toner nero fornito per la stampa di 5.000 pagine, con ciclo di vita del rullo di 20.000 pagine). La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Per saperne di più visitare

<http://www.hp.com/it>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

